

ФГБОУ ВО Московский Государственный Медико-стоматологический
Университет имени А.И.Евдокимова Минздрава России

СОГЛАСОВАНО

Председатель
профсоюзного комитета
профессор



Н.В.Попов

_____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Минздрава России
член-корреспондент РАН, профессор



О.О.Янушевич

_____ 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ №1

по охране труда при работе на копировально-множительном аппарате

ИНСТРУКЦИЯ №1

по охране труда при работе на копировально-множительном аппарате

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительном аппарате (типа ксерокс) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, имеющие 1-ю квалификационную группу по электробезопасности, обязательный при приеме на работу и ежегодные медицинские осмотры, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на рабочем месте.

1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительном аппарате, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. Работа на копировально-множительном аппарате относится к категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

а) физических:

- повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
- поражение электрическим током

б) химических:

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота, оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрида.

1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6.0 кв.м., при кубатуре не менее 15 куб.м. Расстояние от стены до краев аппарата должна составлять не менее 0,6 м., а со стороны зоны обслуживания – не менее 1.0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.

1.5. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить аппарат от сети и сообщить об этом руководителю подразделения.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить руководителю.

1.8. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Работники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительном аппарате, включить систему кондиционирования воздуха.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места

2.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности и подводящего электрического кабеля и электрической вилки.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.

3.2. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги и подключения к электросети мокрыми и влажными руками.

3.3. Следить за исправной работой аппарата, целостностью изоляции подводящего кабеля.

3.4. Не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.

3.5. Не оставлять без присмотра включенным в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю структурного подразделения.

4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного и порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации университета.

4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требование охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от электрической розетки не дергать за электрический шнур (кабель).

5.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Начальник
редакционно-издательского отдела

 А.В. Конарев

«Согласовано»
Руководитель службы охраны труда

 Т.А. Кузнецова